

## Wie sind die Module ausgestaltet und wie hoch fällt die Netzentgeltreduzierung aus? (siehe auch [BK8-22-010-A](#) vom 23.11.2023)

Berechnungswege für beide Module sind nachfolgend exemplarisch dargestellt.

### Modul 1: Beispielhafte Ermittlung des reduzierten Netzentgelts:

- Leistung: XX kW
- Arbeit: XX kWh
- Jahresbenutzungsdauerstunden = Arbeit/Leistung = XX Bh

#### Zunächst werden dem aktuellen Preisblatt folgende Angaben entnommen:

- Auswahl ob SLP- oder RLM-Kunde
- die entsprechende Netzebene
- der hier für die berechnete Jahresbenutzungsdauerstunden angesetzte Leistungs- sowie Arbeitspreis
- die Pauschale Entgeltreduzierung für SLP-Kunden

**Link zum Preisblatt:** [Preisblatt 1 – Netznutzungspreisblatt für Marktlokationen \(xlxs\)](#)

Preisblattteil 1 Entgelte für Jahresleistungspreissystem	
Gruppenartikel-ID [1-01-6]	Umspannung Mittel-/Niederspannung
Gruppenartikel-ID [1-01-7]	Niederspannung
Gruppenartikel-ID [1-01-8]	Marktlokationen nach § 14a EnWG – Entgelt für RLM-Kunden Niederspannung

#### 1. Dann erfolgt die Ermittlung des allgemeinen Netzentgelts:

- a. Leistung kW x Leistungspreis EUR/kW\*366 (Schaltjahr) = Leistungsentgelt
- b. Arbeit kWh x Arbeitspreis EUR/kWh = Arbeitsentgelt
- c. Leistungsentgelt + Arbeitsentgelt = Allgemeines Netzentgelt

#### 2. Im Anschluss erfolgt die Berechnung der pauschalen Reduzierung:

Angegebene Pauschale XX EUR/Tag x 366 (Schaltjahr) = Pauschale Reduzierung EUR/Jahr

#### 3. Ermittlung des reduzierten Netzentgelts/Jahr:

Allgemeines Netzentgelt – Pauschale Reduzierung XX EUR/Jahr = Reduziertes Netzentgelt EUR/Jahr

Hinzu kommen gesetzliche Abgaben, Steuern, Umlagen und Messentgelte.

**Hinweis: Es gibt kein Netzentgelt unter 0 EUR.**

## Modul 2: Beispielhafte Ermittlung des reduzierten Netzentgelts:

- Leistung: XX kW
- Arbeit: XX kWh
- Jahresbenutzungsdauerstunden = Arbeit/Leistung = XX Bh

### Zunächst werden dem aktuellen Preisblatt folgende Angaben entnommen:

- die entsprechende Netzebene
- der hier für die berechnete Jahresbenutzungsdauerstunden angesetzte Leistungspreis
- der reduzierte Arbeitspreis gemäß Modul 2

Link zum Preisblatt: Preisblatt 1 – Netznutzungspreisblatt für Marktlokationen (xlxs)

Preisblattteil 1 Entgelte für Jahresleistungspreissystem	
Gruppenartikel-ID [1-01-6]	Umspannung Mittel-/Niederspannung
Gruppenartikel-ID [1-01-7]	Niederspannung
Gruppenartikel-ID [1-01-8]	Marktlokationen nach § 14a EnWG – Entgelt für RLM-Kunden Niederspannung
Preisblattteil 2 Entgelte für Grundpreis-/ Arbeitspreissystem	
Marktlokation nach Modul 2 der Festlegungen zu Netzentgelten bei Anwendung der netzorientierten Steuerung von steuerbaren Verbrauchseinrichtungen und steuerbaren Netzanschlüssen nach § 14a EnWG gem. Festlegungen BK6-22-300 und BK8-22/010-A	

### 1. Dann erfolgt die Ermittlung des reduzierten Netzentgelts:

- a. Leistung kW x Leistungspreis EUR/kW x 366 (Schaltjahr) = Leistungsentgelt
- b. Arbeit kWh x reduzierter Arbeitspreis EUR/kWh = Arbeitsentgelt
- c. Leistungsentgelt + Arbeitsentgelt = Reduziertes Netzentgelt EUR/Jahr

Hinzu kommen gesetzliche Abgaben, Steuern, Umlagen und Messentgelte.

**Hinweis: Es gibt kein Netzentgelt unter 0 EUR.**

Ob sich ein Wechsel in die neue Regelung lohnt oder welches Modul für Sie in Frage kommt, hängt von Ihrem individuellen Verbrauch ab. Kontaktieren Sie hierzu Ihren Energieberater oder Elektroinstallateur.